



Cayin

GOLDEN-60TIES-RÖHREN RELOADED

CAYIN SP105i



Nostalgie-Radios gibt es viele. Aber bei vielen ist alles nur Fassade. Nicht so beim SP105i, das die Tradition der 50er und 60er Jahre wieder aufleben lässt – durch und durch! Dieses dezent schicke Tischradio begeistert durch satten Röhrensound und mächtigem Druck und bestem Radio-Empfang.

Die einzigartige Mischung aus Röhrenausgangsstufe mit zwei EL84 für 10 Watt RMS-Leistung und diskret aufgebautem Tunerteil mit traditionellem Drehkondensator schreibt ein neues Kapitel in Sachen Designradio. Mit dem SP105i empfangen Sie vier Wellenbereiche (UKW, MW, KW 1 und 2) in bester Qualität, denn der Drehkondensator ermöglicht höchste Trennschärfe zwischen den einzelnen Sendern. Durch die beiden Kurzwellenbänder eignet sich der SP105i hervorragend als Weltempfänger. Der un-nachahmlich volle, warme Klang entsteht aus der optimalen Kombination aus Röhrenausgangsstufe und 12,5 cm großem Breitbandlautsprecher mit akustisch getrenntem Bassreflexgehäuse. Gerade in diesem Punkt sparen viele Mitbewerber und setzen auf unterdimensionierte Chassis, was sich sofort heraushören lässt. Ertasten Sie den Luxus eines satt laufenden Abstimmrads aus Metall. Das nostalgische, aber nicht verspielte Mehrfachdisplay erleichtert Ihnen die Abstimmung der Sender.

Mit dem SP105i lässt sich auch das ganz private Hörvergnügen über Kopfhörer genießen, denn der Empfänger besitzt einen Stereo-Kopfhörerausgang. Stereo-Freuden bereitet das Gerät ebenfalls über einen zweikanaligen Cinch-Line-Ausgang, mit dem es Kontakt zu Stereoanlagen oder aktiven Monitorlautsprechern aufnimmt wie sie zum Beispiel für PCs angeboten werden.

TECHNISCHE DATEN

CAYIN SP105i

Röhrenbstückung: 2x 12AX7, 2x 6P1 (EL84)

Frequenzbereiche:
FM: 87-108MHz
AM: 510-1620kHz
SW: 4.4-12.0MHz
SW2: 12.0-22.0MHz

Empfindlichkeit:
FM (UKW): Besser als 5µV
AM (MW): Besser als 0.5mV/m
SW (KW): Besser als 30µV

Verstärkerleistung: 10 Watt RMS

Lautsprecher: 12,5 cm (5 inch) Breitbandlautsprecher/Bassreflexgehäuse

Kopfhöreranschluss: 4Ω–300 Ω

Externer Antennenwiderstand: Eingang FM(UKW): 75 Ω
Eingang AM(MW)/SW(KW): 300 Ω

Gehäusefarben: Echtholz furnier hell, dunkel, schwarz

Frontblende: Alu silber gebürstet

Abmessungen: 420x240x240mm (BxHxT)

Gewicht: 15kg

Audio Distribution GmbH
Cayin

Tel. 0 61 98 - 57 38 06
Fax: 0 61 98 - 57 38 08

E-Mail: info@cayin.com
Internet: www.cayin.com